

ストレージ・ディスチャージャー取り扱い説明書



【対応バッテリー】

Li-Po/7.4V (2セル) Ni-MH/8.4V (7セル) : 7.2V (6セル)

【カットオフ電圧】

Li-Po/7.4V (2セル) ⇒ 7.7V 1セルあたり 3.85V

Ni-MH/8.4V (7セル) ⇒ 6.3V 1セルあたり 0.9V

Ni-MH/7.2V (6セル) ⇒ 5.4V 1セルあたり 0.9V

【放電方法】

- ① バッテリー切り替えスイッチで、放電するバッテリーを選択します。
*バッテリーの種類を誤って選択したまま、放電を行うと過放電になり、バッテリーの破損につながりますので、必ず、放電するバッテリーをご確認ください。

- ② バッテリーを放電器に接続します。
放電器のLEDが点灯し放電を開始します。
バッテリーを接続してもLEDが点灯しない場合は、放電器のカットオフ電圧を下回っているバッテリーのため、放電は行われません。

- ③ 放電が完了すると、LEDが消灯します。
放電完了後は、速やかにバッテリーを取り外してください。

【取り扱い上の注意】

- *放電中、放電器は高温になります。火傷にご注意ください。
- *放電器の対応バッテリーと異なるバッテリーを使用しないでください。
バッテリーの破損につながり、大変、危険です。
- *放電中は、バッテリーと放電器の目の届くところで行ってください。

●保障規定

本製品を使用してのいかなる損害に関しても保証はいたしかねます。
製品の保証は、ご購入後3週間以内の初期不良のみとなります。

OPTION No.1

TEL073-444-2409

〒641-0036 和歌山市西浜 1660-234