

## リポ・ダブルチャージャー 説明書

この度は、OPTION No. 1 製品をお買い上げいただきまして、誠に有難うございます。



### 親電源について

DC 12V で使用する場合は、車のシガーソケットをご使用ください。

AC 100V で使用する場合は、リポ・ダブルチャージャー専用 AC アダプターをご使用ください。

### 充電について

充電中は充電器・バッテリーの側から離れず、十分な監視のもとで行なってください。

充電器を電源に接続しますと4つのLEDが緑に点灯します。次に充電するバッテリーに応じて、左上のスイッチで充電電流を設定してください。

### 充電電流の目安

300mAh ~ 800mAh	0.5A
850mAh ~ 1300mAh	1.0A
1350mAh ~ 1800mAh	1.5A
1850mAh以上	2.0A

### バッテリーの接続

リポバッテリーを充電器本体のバランス充電コネクターに接続してください。

バッテリーのセル数に応じてコネクターの形状が異なりますので、ご確認の上、接続してください。

左から7.2V 2セル 14.8V 4セル 11.1V 3セル 7.2V 2セルとなっております。7.2V (2セル) は、両端のコネクターを使い、同容量のバッテリーを2本同時に充電できます。3セル以上は、同時に2本以上の充電は出来ません。

バッテリーを接続すると、セルに応じたLEDが赤になり充電を開始します。使用後のバッテリーを接続したにもかかわらず充電が開始されない場合は、コネクター左のシリアルチャージスタートボタンを一度だけおしてください。それでも充電が開始しなければ、充電を中止してください。

### 充電の完了

充電が終了するとLEDが緑に変わります。セルごとのバラつきにより、緑に変わるタイミングは異なります。すべてのLEDが緑に変わったらバッテリーのコネクターを外してください。緑に変化後も満充電を維持するために小電流で充電するため、LEDが緑と赤で交互に切り替わることがありますが、充電は完了しております。長時間の充電はバッテリーを傷める原因となりますので充電が終了したら速やかにコネクターを外してください。バッテリーが空の場合は、充電時間が約2時間程度かかります。2時間を経過しても充電が終了しない場合は、充電を中止してください。その場合でもバッテリーに異常がなければ、使用後に再度充電しますと正常に充電が終了します。

### 保障規定

本製品を使用してのいかなる損害に関しても保障はいたしかねます。

製品の保証は、ご購入後一週間以内の初期不良のみとなります。

いかなる破損の場合でも、商品の適価(送料別途)にて、新品交換いたします。(生産中止の場合は同等品と交換)

OPTION No. 1

TEL 073-444-2409

〒641-0036 和歌山市西浜 1660-234