



単3単4ニッカド、ニッケル水素バッテリー専用 AC 急速充電器

取り扱い説明書



仕様

- 個々のバッテリーの電圧、容量、充電電流、充電パーセンテージをディスプレイに表示
- 入力電圧：AC100V-240V に対応
- 最大4本同時充電が可能（単3、単4の組合せは自由です。）
- 単3、単4のニッカドとニッケル水素バッテリーに対応
- USBポート装備（5V1A）スマートフォンなどの充電に便利です。
- 充電電流：0.3-1.5A
- 逆接ショート防止機能

1：コンセントに接続すると、ディスプレイに充電電流の設定が表示されます。

充電電流の変更は、バッテリー未接続時に MODE/SET ボタンを3秒以上押して0.3-1.5Aに選択します。

選択後、MODE/SET ボタンを3秒以上押すと設定完了です。

2：充電電流が1.1-1.5Aの間に設定されている場合、充電器は同時に2本まで充電することができます。

一緒に3（または4）に電池を接続した場合、LEDが最初に起動された2個のバッテリー表示されます。3本以上同時に充電する場合は、充電電流を1.0A以下に設定してください。

3：バッテリーを充電器に接続すると充電が開始します。

LEDが充電状態を表示します。（点灯-充電中/消灯-充電完了）

4：ディスプレイでは、バッテリーのセル電圧、容量、充電電流、および充電%を表示することができます。

MODE/SET ボタン → セル電圧、容量、充電電流、および充電%の表示（切替え）

BATT.PACK ボタン → データを表示させたいバッテリーを選択します。

5：バッテリーが完全に充電されると、LEDが消灯します。

途中で充電を停止する場合は、バッテリーを取り出します。

●保障規定

本製品を使用しているいかなる損害に関しても保証はいたしかねます。

製品の保証は、ご購入後3週間以内の初期不良のみとなります。

OPTION No.1

TEL073-444-2409

〒641-0036 和歌山市西浜 1660-234